

非接触ICカードリーダー

Model : SECULOCK-2000



フェリカ/マイフェアRF-ID CARDが
使用できます。非接触タイプですから
読み込みエラーがありません。
またPCにて登録データの読み書きが
できます。

■特徴 (FEATURES)

- 32ビット マイクロプロセッサ
- プログラムダウンロード・アップロード機能
- カードデータダウンロード・アップロード機能
- スタンドアローンシステム
- リアルタイム / バッチ処理
- カードデータ 登録,削除が容易
- カード登録数: 4600人
- 履歴データ記録 : 最大2400件まで

■規格 (SPECIFICATIONS)

- CPU : I80386ex 32ビットマイクロプロセッサ
- ROM : 128 Kバイト
- フラッシュメモリ 28 Kバイト: 最大512Kバイト
- ワークスペース 28 Kバイト
- ストレージエリア 28 Kバイト: 最大512Kバイト
- LCD : グラフィック LCD, 128 * 64ドット・バックライト
- キーボード : 10 数字キー, #, *, ファンクションキー, バックライト
- 通信機能
 - 出力 : RS422A / RS232C
 - 出力 : RS232C / TTL
 - 通信速度 : 最大38.4 Kbps
- スキャン速度 0.3 秒
- 認証速度 : < 1 秒
- 入力ポート : 2ポート
- 出力リレー端子ポート
- 入力電源 : 24VDC, 12 VDC, 5VDC
- 動作温度 : -20 °C ~ +70 °C
- 動作湿度 : 10% ~ 90% RH
- 外形寸法 : 164mm(H) x 230mm(W) x 46mm(T)

■応用分野 (APPLICATIONS)

- セキュリティビル管理システム
- 勤怠 管理
- 出入管理
- 学生(出席・欠席)管理

■製品構成

- パワーパック・電源部
- ブラケット及び壁かけマウント
- コネクター付専用ケーブル
- 取扱説明書